

FI/LS Schalter 3-3x1PN B 16A 30mA 6ka QC/BA



Artikel-Nr: 17H8364 1
EAN Code: 3250611020530

Beschreibung

FI/LS Schalter 3-3x1P+N, Auslösercharakteristik B, 16A 30mA 6kA, Typ A, Stecktechnik QuickConnect BA

Spezifikationen

Typ	Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter
Marke	HAGER
Modell	ADZ316C
Befestigungsmöglichkeit	DIN-Schiene
Polzahl	3x 1P + N
Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsfehlerstrom I _{An}	30 mA
Auslösecharakteristik	B
Bemessungsspannung	230 V
Bemessungskurzschlussstrom	6 kA
Stosstromfestigkeit	3 kA
Bemessungsisolationsspannung	500 V
Bemessungstossspannungsfestigkeit	4 kV
Bemessungsfrequenz	50 Hz
mechanische Lebensdauer - in Zyklen	4000
elektrische Lebensdauer - in Zyklen	2000
Neutralleiterposition	rechts
Einbautiefe	68 mm
Anschlussquerschnitt eindrätig	1 - 25 mm ²
Anschlussquerschnitt feindrätig	1 - 16 mm ²
Anschlussquerschnitt mehrdrätig	1 - 16 mm ²
Verschmutzungsrad	2
Produktfarbe	Grau
Hauptwerkstoff	Kunststoff
Halogenfrei	Nein
UV-beständig	Nein
Verwendung	Innen
Schutzart	IP20
Einsatztemperaturbereich	-25...+40 °C
Sicherheitsfunktionen	Fehlerstrom-Typ A
Produkthöhe	83 mm
Produktbreite	72 mm
Produkttiefe	70 mm
Gewicht netto	0.420 Kg

Verpackungsart

Schrumpffolie