

Schnurdimmer PHAN 60-500W sw



Artikel-Nr: 16S7581 0
EAN Code: 7611007137748

Beschreibung

Schnurdimmer PHASENANSCHNITT 50-100VA / Niedervolt 60-500W, für konventionelle Trafo's, mit Schraubklemmen, schwarz

Spezifikationen

Typ	Schnurdimmer
Marke	EHMANN
Modell	Phasenanschnitt
Nennspannung	230 V
Nennfrequenz	50 - 60 Hz
Lastart	induktiv
Nennleistung	50 - 100 VA / Niedervolt 60 - 500 W
Anschlussart	Schraubklemmen
Produktfarbe	Schwarz
Hauptwerkstoff	Kunststoff
Halogenfrei	Nein
UV-beständig	Nein
Verwendung	Innen
Schutzart	IP20
Einsatztemperaturbereich	-5...+35 °C
Sicherheitsfunktionen	Überlast- / Kurzschlusschutz mit Feinsicherung
Zusatzfunktionen	für konventionelle Trafo's
Produkthöhe	50 mm
Produktbreite	180 mm
Produkttiefe	90 mm
Gewicht netto	0.190 Kg
Verpackungsart	Polybeutel mit Sattletikette