



FI LS 10A 30mA

Artikel-Nr: 17H8373
EAN Code: 3250611013389

Beschreibung

FI LS 10A 30mA

Spezifikationen

Typ	Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter
Marke	HAGER
Modell	ADA910C
Befestigungsmöglichkeit	DIN-Schiene
Polzahl	1P + N
Bemessungsstrom	10 A
Bemessungsfehlerstrom IAn	30 mA
Auslösecharakteristik	C
Bemessungsspannung	230 V
Bemessungskurzschlussstrom	6 kA
Bemessungsisolationsspannung	500 V
Bemessungstossspannungsfestigkeit	4 kV
Bemessungsfrequenz	50 Hz
Neutralleiterposition	rechts
Einbautiefe	68 mm
Anschlussquerschnitt eindrätig	1 - 25 mm ²
Anschlussquerschnitt feindrätig	1 - 16 mm ²

Anschlussquerschnitt mehrdrähtig	1 - 16 mm ²
Verschmutzungsrad	2
Produktfarbe	Grau
Hauptwerkstoff	Kunststoff
Halogenfrei	Nein
UV-beständig	Nein
Verwendung	Innen
Schutzart	IP20
Einsatztemperaturbereich	-25...+40 °C
Sicherheitsfunktionen	Fehlerstrom-Typ A
Produkthöhe	83 mm
Produktbreite	36 mm
Produkttiefe	70 mm
Gewicht netto	0.235 Kg
Verpackungsart	Schrumpffolie