

## FI Schalter 30mA 25A 2-polig



Artikel-Nr: 17H8365  
EAN Code: 3250611611769

---

### Beschreibung

FI Schalter 30mA 25A 2-polig

---

### Spezifikationen

Typ	Fehlerstromschutzschalter
Marke	HAGER
Modell	CDA225C
Befestigungsmöglichkeit	DIN-Schiene
Polzahl	2P
Bemessungsstrom	25 A
Bemessungsfehlerstrom I <sub>An</sub>	30 mA
Auslösecharakteristik	A
Bemessungsspannung	230 V
Bemessungs kurzschlussstrom	6 kA
Stosstromfestigkeit	0.25 kA
Bemessungsisolationsspannung	500 V
Bemessungstossspannungsfestigkeit	4 kV
Bemessungsfrequenz	50 Hz
mechanische Lebensdauer - in Zyklen	4000
elektrische Lebensdauer - in Zyklen	2000
Neutralleiterposition	rechts
Einbautiefe	68 mm
Anschlussquerschnitt eindrätig	1 - 25 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt feindrätig	1 - 16 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt mehrdrätig	1 - 16 mm <sup>2</sup>
Verschmutzungsrad	2
Produktfarbe	Grau
Hauptwerkstoff	Kunststoff
Halogenfrei	Nein
UV-beständig	Nein
Verwendung	Innen
Schutzart	IP20
Einsatztemperaturbereich	-25...+40 °C
Produkthöhe	83 mm
Produktbreite	36 mm
Produkttiefe	70 mm
Gewicht netto	0.235 Kg
Verpackungsart	Schrumpffolie

