



HEIDEMANN Funkgong-Set HX MOONLIGHT (Reichweite max. 200m) ws/tk

Artikel-Nr: 17970841
EAN Code: 4011150708414

Beschreibung

HEIDEMANN Funkgong-Set HX MOONLIGHT, mit 8 einstellbaren Melodien (stufenlos regelbar von 70 dB bis max. 95 dB), optisches Rufsignal (4 orange LED) und Nachlichtfunktion (orange LED) mit Dämmerungsautomatik, Empfänger für Steckdosenanschluss (16A/230V), inkl. wetterfester Sender IP55 mit Namensschild und LED-Funktionsleuchte (Empfänger IP20), Reichweite max. 200m, kompatibel mit allen HX-Geräten, weiss/türkis

Spezifikationen

Typ	Funkgong-Set
Marke	HEIDEMANN
Modell	HX Moonlight
Nennstrom	Empfänger 16 A
Nennspannung	3 / 230 V
Nennfrequenz	50 - 60 Hz
Steckertyp	Typ 11
Reichweite max	200 m
Anzahl Melodien	8
Lautstärke	95 dB
Funkfrequenz	433.92 MHz
Batterietyp	Sender CR2032
Produktfarbe	Weiss, Acryl
Hauptwerkstoff	Kunststoff

Verwendung	Innen, Aussen
Schutzart	Sender IP55, Empfänger IP20
Einsatztemperaturbereich	-5...+35 °C
Sicherheitsfunktionen	256 Funkfrequenzen selbstlernend mit Kodierschalter einstellbar
Zusatzfunktionen	8 Melodien einstellbar (Rufunterscheidung)
Zusatzfunktionen	Nachtlichtfunktion (orange LED) mit Dämmerungsautomatik
Zusatzfunktionen	kompatibel/erweiterbar mit allen HX-Geräten
Produktgröße	120 mm
Produktbreite	110 mm
Produkttiefe	35 mm
Gewicht netto	0.280 Kg
Verpackungsart	Blister