

## Schnurdimmer PHAN 20-200W sw



Artikel-Nr: 16S8006  
EAN Code: 7611007137762

---

### Beschreibung

Schnurdimmer PHASENANSCHNITT 20-200W, geeignet für max. Ø 6mm Kabel, für konventionelle Trafo's, für NV-Halogenlampen mit magnetischen Transformatoren, Glüh- und HV-Halogenlampen, mit Schraubklemme, schwarz

---

### Spezifikationen

Typ	Schnurdimmer
Marke	EHMANN
Modell	Phasenanschnitt
Nennspannung	230 V
Nennfrequenz	50 - 60 Hz
Lastart	induktiv
Nennleistung	20 - 200 W
Anschlussart	Schraubklemmen
Produktfarbe	Schwarz
Hauptwerkstoff	Kunststoff
Halogenfrei	Nein
UV-beständig	Nein
Verwendung	Innen
Schutzart	IP20
Einsatztemperaturbereich	-5...+35 °C
Sicherheitsfunktionen	Überlast- / Kurzschlusschutz mit Feinsicherung
Zusatzfunktionen	für konventionelle Trafo's
Produkthöhe	28 mm
Produktbreite	96 mm
Produkttiefe	41 mm
Gewicht netto	0.105 Kg
Verpackungsart	Polybeutel mit Sattletikette