

HEIDEMANN Set de carillon radio HX PLUG-IN (portée max. 100m) bl



N° d'article 17970801
Code EAN : 4011150708018

Description

HEIDEMANN Set de carillon radio HX PLUG-IN, avec 8 mélodies réglables (max. 82 dB) et lampe de fonctionnement LED, récepteur pour raccordement à une prise (16A/230V), y compris émetteur IP44 résistant aux intempéries avec plaque nominative (récepteur IP20), portée max. 100m, compatible avec tous les appareils HX, blanc

Spécifications

Type	set de carillon radio
Marque	HEIDEMANN
Modèle	HX Plug-in
Courant nominal	récepteur 16 A A
Tension nominale	3 / 230 V
79 Eisenwarenhandel	oui
Fréquence nominale	50 - 60 Hz
Type de fiche	type 11
Portée max	100 m
84 Unterhaltungselektronik	oui
Nombre de mélodies	8
Niveau sonore	82 dB
Fréquence radio	433.92 MHz
Type de batterie	émetteur CR2032
Couleur du produit	blanc
Matériau principal	plastique
Utilisation	intérieur, extérieur
Indice de protection	émetteur IP44, récepteur IP20
Température d'utilisation	-5...+35 °C
Fonctions de sécurité	256 fréquences radio à auto-apprentissage réglables par commutateur de codage
Fonctions supplémentaires	8 mélodies réglables (différenciation des appels)
Fonctions supplémentaires	lampe de service LED
Fonctions supplémentaires	compatible/extensible avec tous les appareils HX
Hauteur du produit	100 mm
Largeur du produit	100 mm
Profondeur du produit	40 mm
Poids net	0.210 Kg
Type d'emballage	blister