INTERTECHNO Fiche interméd. radio a. coupure autom. ITLR-3500T (max. 2300W) bl

N° d'article 1204319 2
Code EAN : 9005437694366

Description

INTERTECHNO Fiche intermédiaire radio avec arrêt automatique ITLR-3500T, pour des commutations marche/arrêt via un émetteur quelconque, manuellement ou automatiquement après un temps préréglé (de 7 sec. à 8 heures selon les besoins), puissance de commutation max. 2300W, jusqu'à 16 émetteurs mémorisables, donc fonction de commutation de groupe également possible, IP20, blanc

Spécifications

Type	récepteur radio
Marque	INTERTECHNO
Modèle	ITLR-3500T
Courant nominal	10 A
Tension nominale	230 V
Puissance nominale	2300 W
Fréquence nominale	50 - 60 Hz
Type des prises	type 13
Protection contre les contacts accidentels	non
Type de fiche	type 12
Portée max	30 m
Fréquence radio	433.92 MHz
Dimmable	non
Sans halogènes	non

Résistant aux rayons UV	oui
Couleur du produit	blanc
Matériau principal	plastique
Utilisation	intérieur
Indice de protection	IP20
Température d'utilisation	-20...+55 °C
Fonctions de sécurité	16 emplacements de mémoire pour différents codages
Fonctions supplémentaires	arrêt automatique de 7s à 8h
Hauteur du produit	110 mm
Largeur du produit	52 mm
Profondeur du produit	32 mm
Poids net	0.120 Kg
Type d'emballage	blister