

## Dimmer LED a cavo TAGLIO DI FASE ASC. 5-100W/VA (LED 3-35W) nr



N. articolo 1608013  
Codice EAN: 4012096005032

---

### Descrizione del

Dimmer LED a cavo TAGLIO DI FASE ASCENDENTE 5-100W/VA (LED 3-35W), adatto per cavo Ø max. 7.5 mm, per trasformatore convenzionali, per lampade LED dimmerabili e lampade alogene a incandescenza e HV, con morsetti a vite, nero

---

# Capitolati

Typ	LED Schnurdimmer
Marke	EHMANN
Modell	Phasenanschnitt
Nennspannung	230 V
Nennfrequenz	50 - 60 Hz
Lastart	induktiv
Nennleistung	5 - 100 VA / LED 3 - 35 W
Anschlussart	Schraubklemmen
Produktfarbe	Schwarz
Hauptwerkstoff	Kunststoff
Halogenfrei	Nein
UV-beständig	Nein
Verwendung	Innen
Schutzart	IP20
Einsatztemperaturbereich	-5...+35 °C
Sicherheitsfunktionen	Überlast- / Kurzschlusschutz elektronisch
Zusatzfunktionen	für konventionelle Trafo's
Produkthöhe	32 mm
Produktbreite	81 mm
Produkttiefe	23 mm
Gewicht netto	0.150 Kg
Verpackungsart	offen