

Dimmer LED a cavo TAGLIO DI FASE ASC. 5-100W/VA (LED 3-35W) nr



N. articolo 1698010
Codice EAN: 7611007123864

Descrizione del

Dimmer LED a cavo TAGLIO DI FASE ASCENDENTE 5-100W/VA (LED 3-35W), adatto per cavo \varnothing max. 8mm, per trasformatore convenzionali, per lampade LED dimmerabili e lampade a incandescenza e alogene HV, con morsetti a vite, nero

Unsere Öffnungszeiten über den Nationalfeiertag
Am Donnerstag 01. August 2024 bleiben wir geschlossen.

Capitolati

Typ	LED Schnurdimmer
Marke	EHMANN
Modell	Phasenanschnitt
Nennspannung	230 V
Nennfrequenz	50 - 60 Hz
Lastart	induktiv
Nennleistung	5 - 100 VA / LED 3 - 35 W
Anschlussart	Schraubklemmen
Produktfarbe	Schwarz
Hauptwerkstoff	Kunststoff
Halogenfrei	Nein
UV-beständig	Nein
Verwendung	Innen
Schutzart	IP20
Einsatztemperaturbereich	-5...+35 °C
Sicherheitsfunktionen	Überlast- / Kurzschlusschutz elektronisch
Zusatzfunktionen	für konventionelle Trafo's
Produkthöhe	33 mm
Produktbreite	110 mm
Produkttiefe	33 mm
Gewicht netto	0.075 Kg
Verpackungsart	Blister

Unsere Öffnungszeiten über den Nationalfeiertag
Am Donnerstag 01. August 2024 bleiben wir geschlossen.