

## HEIDEMANN Set di suoneria radio HX FLASHLIGHT (portata max. 200m) bi/ar



N. articolo 17970824  
Codice EAN: 4011150708247

### Descrizione del

HEIDEMANN Set di suoneria radio HX FLASHLIGHT, con 8 melodie regolabili (regolabili in 4 fasi, max. 90 dB), segnale ottico di chiamata (5 LED bianchi lampeggianti) e spia di segnalazione di batterie scariche, incl. trasmettitore resistente alle intemperie IP55 con targhetta e spia di funzionamento a LED (ricevitore IP20), portata max. 200m, compatibile con tutti i dispositivi HX, bianco/argento

# Capitolati

Typ	Funkgong-Set
Marke	HEIDEMANN
Modell	HX Flashlight
Nennspannung	3 V
79 Eisenwarenhandel	Ja
Reichweite max	200 m
84 Unterhaltungselektronik	Ja
Anzahl Melodien	8
Lautstärke	90 dB
Funkfrequenz	433.92 MHz
Batterietyp	Sender CR2032, Empfänger 2x LR14
Produktfarbe	Weiss, Blau
Hauptwerkstoff	Kunststoff
Verwendung	Innen, Aussen
Schutzart	Sender IP55, Empfänger IP20
Einsatztemperaturbereich	-5...+40 °C
Sicherheitsfunktionen	256 Funkfrequenzen selbstlernend mit Kodierschalter einstellbar
Zusatzfunktionen	8 Melodien einstellbar (Rufunterscheidung)
Zusatzfunktionen	optisches Rufsignal
Zusatzfunktionen	kompatibel/erweiterbar mit allen HX-Geräten
Produkthöhe	140 mm
Produktbreite	120 mm
Produkttiefe	40 mm
Gewicht netto	0.250 Kg
Verpackungsart	Blister