

## INTERTECHNO Adattatore radio con spegnimento autom. ITLR-3500T (max. 2300W) bi



N. articolo 1204319 2  
Codice EAN: 9005437694366

---

### Descrizione del

INTERTECHNO Adattatore radio con spegnimento automatico ITLR-3500T, per l'accensione e lo spegnimento tramite qualsiasi trasmettitore manualmente o automaticamente dopo un tempo preimpostato (da 7 sec. a 8 ore a seconda delle esigenze), capacità di commutazione max. 2300W, possibilità di memorizzare fino a 16 trasmettitori, quindi anche funzione di commutazione di gruppo, IP20, bianco

---

# Capitolati

Typ	Funkempfänger
Marke	INTERTECHNO
Modell	ITLR-3500T
Nennstrom	10 A
Nennspannung	230 V
Nennleistung	2300 W
Nennfrequenz	50 - 60 Hz
80 Garten	Ja
Steckdosentyp	Typ 13
Erhöhter Berührungsschutz	Nein
Steckertyp	Typ 12
83 e-commerce	Ja
Reichweite max	30 m
Funkfrequenz	433.92 MHz
Dimmfunktion	Nein
Halogenfrei	Nein
UV-beständig	Ja
Produktfarbe	Weiss
Hauptwerkstoff	Kunststoff
Verwendung	Innen
Schutzart	IP20
Einsatztemperaturbereich	-20...+55 °C
Sicherheitsfunktionen	16 Speicherplätze für unterschiedliche Codierungen
Zusatzfunktionen	Abschaltautomatik von 7s bis 8h
Produkthöhe	110 mm
Produktbreite	52 mm
Produkttiefe	32 mm
Gewicht netto	0.120 Kg
Verpackungsart	Blister