

INTERTECHNO Pulsante per gong radio LMTL-711 IP44 bi



N. articolo 1204376
Codice EAN: 9005437700227

Descrizione del

INTERTECHNO Pulsante per gong radio LMTL-711, per l'uso aggiuntivo o l'ampliamento dei due set di radiocronaca IT-7000 e IT-9000, adatto anche come trasmettitore per ricevitori radio con spegnimento automatico, ad esempio con la spina intermedia ITLR-3500 o con il modulo tuttofare ITL-1000, IP44, bianco

Capitolati

Typ	Gong-Taster
Marke	INTERTECHNO
73 Elektrodistributoren	Ja
Modell	LMLT-711
Nennspannung	3 V
83 e-commerce	Ja
Reichweite max	30 m
Funkfrequenz	433.92 MHz
Batterietyp	CR2032
Dimmfunktion	Nein
Halogenfrei	Nein
UV-beständig	Ja
Produktfarbe	Weiss
Hauptwerkstoff	Kunststoff
Verwendung	Innen, Aussen
Schutzart	IP44
Einsatztemperaturbereich	-20...+55 °C
Zusatzfunktionen	für die zusätzliche Verwendung oder Erweiterung der beiden Funk-Gong Sets IT-7000 und IT-9000
Produkthöhe	31 mm
Produktbreite	80 mm
Produkttiefe	23 mm
Gewicht netto	0.030 Kg
Verpackungsart	Blister